

HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Batterilader
Multiport
UC18YTSL

NYHET

Lad inntil 4 batterier og 2 smarttelefoner samtidig.

Med 2 USB-utganger for lading av dine mobile enheter



Lad inntil 4 batterier og 2 smarttelefoner samtidig.

Med HiKOKI multiport batterilader UC18YTSL kan du lade opptil 4 slide-batterier samtidig - uavhengig av kapasitet på batteriene. Velg selv om du vil lade ett (1) batteri om gangen (raskt) eller alle samtidig ("Multi Mode"). Med 2 stk USB-utganger for f.eks lading av smarttelefon. Kan brukes som skjøteledning. Med HiKOKIs originale ladesystem er det ikke noe problem å lade fra strømaggregat.

Kan også lade MULTI VOLT batteri BSL36A18 og BSL36B18 (samtidig eller hver for seg)

Spesifikasjoner

| | | |
|------------------|--------------------|---|
| Batteri | Antall ladeporter | 4 |
| | Volt | 14.4V/18V |
| | Batteriteknologi | Lithium-ion |
| | Batteritype | BSL14XX series, BSL18XX series and MULTI VOLT series (BSL36A18, BSL36B18) |
| USB Port | 5V x 2, Total 2A | |
| Strømuttak/kilde | 230V/240V x 1, 8A | |
| Vekt | 1.6kg uten batteri | |



V.68030612 N: 54511584
BATTERILADER UC18YTSL MULTIPORT

Ca. ladetid (ved 20°C)*1

| Voltage | Batteri | | Lader/ladetid |
|---------|------------|------------------------|---------------|
| | Benevnelse | Kapasitet ² | UC18YTSL |
| 18V | BSL1815S | 1.3Ah | 15min |
| | BSL1815 | 1.5Ah | 15min |
| | BSL1815X | 1.5Ah | 15min |
| | BSL1820 | 2.0Ah | 20min |
| | BSL1825 | 2.5Ah | 25min |
| | BSL1830C | 3.0Ah | 30min |
| | BSL1830 | 3.0Ah | 20min |
| | BSL1840 | 4.0Ah | 26min |
| | BSL1850 | 5.0Ah | 32min |
| | BSL36A18 | 5.0Ah | 32min |
| | BSL1860 | 6.0Ah | 38min |
| | BSL36B18 | 8.0Ah | 52min |
| 14.4V | BSL1415S | 1.3Ah | 15min |
| | BSL1415 | 1.5Ah | 15min |
| | BSL1415X | 1.5Ah | 15min |
| | BSL1420 | 2.0Ah | 20min |
| | BSL1425 | 2.5Ah | 25min |
| | BSL1430C | 3.0Ah | 30min |
| | BSL1430 | 3.0Ah | 20min |
| | BSL1440 | 4.0Ah | 26min |
| | BSL1450 | 5.0Ah | 32min |
| | BSL1460 | 6.0Ah | 38min |

1* Batteriets ladetid kan øke avhengig av omgivelsesforholdene og batteritilstand. Ladetid gjelder ved lading ett batteri alene. Når du lader flere batterier, er total ladetid summen av individuelle ladetider.

2* Nominelle verdier.

Strømtilkobling



Bærehåndtak



USB-tilkobling (2 stk)



Følg oss i sosiale medier



hikoki-powertools.no

HiKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS