

HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

36V Batteridrevet
kompressor
EC36DA

NYHET

Ytelse under høyt trykk

Oppdag vår nye
36V 9,3 bar batteridrevet
kompressor
EC36DA

Lav vekt og kompakt design

Kraftfull motor fyller tanken
fra 7,2 til 9,3 bar på 17 sekunder

Oljefri og børsteløs motor



BRUSHLESS

Høy fart. Høyt trykk.

Vi presenterer vår helt nye 36V trådløse kompressor. EC36DA er et kompakt kraftsenter med en betydelig arbeidskapasitet. Med høy luftstrøm og rask påfyllingshastighet reduserer den ventingen betydelig. Kompressoren er enkel å vedlikeholde og det støyreduserende eksterne inntaksfilteret gir en jevn og stille drift. Modellen er utstyrt med en oljefri børsteløs motor som sikrer lang levetid og lite vedlikehold. I tillegg er den drevet av vårt MULTI VOLT-batteri. Opplev effektivitet, portabilitet og stillhet redefinert med EC36DA.

EC36DA

Trådløs kompressor

V 58101002 / N 60133008

Spesifikasjoner

Spennning	36V
Motortype	Børsteløs
Tankform	Sylinder
Tankvolum	7.3 L
Starttrykk i syklus	7.2 bar (105 PSI)
Maks trykk	9.3 bar (135 PSI)
Påfyllingstid 0-9,3 bar	65.1 L/min.
Påfyllingstid 0-9,3 bar	45.3 L/min.
Påfyllingstid for luft ¹	65 sek.
Refyllingstid 7,3-9,3 bar	17 sek.
Arbeidskapasitet per lading ²	Mer enn 1000 spiker
Oljefri smøring	✓
Eksternt inntaksfilter	✓
Dimensjoner (L x W x H)	408 x 330 x 343 mm
Vekt med BSL36B18 ³	14.3 kg
Vekt uten batteri	13,3 kg

¹ Ved bruk av batteri BSL36B18.

² Ved bruk av 18 minidykkertpistol NT50AE2 med batteri BSL36B18.

³ Vekt i henhold til EPTA-2004 prosedyre.



Rask luftfylling, høy lufttilførsel.

EC36DA har en kraftig motor som refyller en 7,3 liters tank til et maksimalt trykk på 9,3 bar innen 17 sekunder, noe som sikrer kontinuerlig drift. Dens høye luftstrøm og raske fyllingshastighet reduserer ventetiden, muliggjør sømløst, uavbrutt arbeid og øker effektiviteten til et nytt nivå.

EC36DA

17 sek.

Konkurrent A

25.7 sek.

Konkurrent B

30.3 sek.



Tilstrekkelig arbeidskapasitet per lading.

EC36DA tilbyr høy produktivitet med en stor 7,3 liters tank-kapasitet, slik at du kan skyte over 1000 spiker på en enkel batteriladning. Denne imponerende kapasiteten eliminerer hyppige oppladninger, maksimerer arbeidseffektiviteten og transformerer brukeropplevelsen.

EC36DA

1,183 stk

Konkurrent A

921 stk

Konkurrent B

478 stk



Enkel å vedlikeholde og støydempende inntaksfiltre.

Inntaksfiltrene montert på kompressorens bakside er enkle å vedlikeholde og forhindrer støv og rusk fra å komme inn i hoveddelen. I tillegg vil sugestøy reduseres av inntaksfiltrene. På denne måten kan du arbeide trygt og mer komfortabelt.

HiKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

HiKOKI Power Tools Norway AS

Besøk: Kjeller Vest 7, 2007 Kjeller

Post: Postboks 124, 2027 Kjeller

Tlf. 66 92 66 00

E-post info@hikoki-powertools.no

hikoki-powertools.no

Følg oss på sosiale medier



HiKOKI Power Tools Norway



[hikoki_powertools_norway](https://www.instagram.com/hikoki_powertools_norway)



HiKOKI Power Tools Norway AS

Det tas forbehold om evt. trykkfeil.
Oppdatert pr. 01.11.23

3 ÅRS
VERKTØY
GARANTI